


SharePod



Le SharePod est une solution de jumelage unique permettant de raccorder toute source HDMI à un environnement wePresent.

Jumelez le SharePod avec un WiPG-2000, permettant ainsi une collaboration transparente lors de réunions et dans les salles de cours.



Miroitage sans fil pour sources HDMI

Raccordez une source HDMI au SharePod pour un miroitage complet audio/vidéo vers tout affichage ou projecteur, sans nécessité d'un logiciel ou autre configuration.



Connexion invité facile

Connexion simple à touche unique pour les invités dans n'importe quel environnement wePresent.



Prend en charge les fonctionnalités wePresent

Utilise les fonctionnalités avancées sur l'appareil wePresent comme la projection 4 à 1, l'annotation, les diapositives web et le contrôle de conférence.

SPÉCIFICATIONS

Normes	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
Vitesse de données	Sans fil : Jusqu'à 300 Mbps	
Protocole	MirrorOp, TCP/IP	
Configuration IP	Automatique: HDCP client Manuelle : Adresse IP statique	
Gestion	Auto-jumelage USB, configuration basée sur le Web	
Support HDMI	HDMI V1.4 (ne prend pas en charge le contenu HDCP)	
Sécurité	Norme IEEE 64/128 bit WEP WPA/WPA2-PSK	
Antenna	Antenne PIFA interne	
Alimentation de transmission	2dBi	
Sensibilité de réception	802.11b: 11M -76 dBm 802.11g: 54M -67dBm	802.11n: 65M HT20 -64dBm 150M HT40 -61dBm
Couverture du lien sans fil	Jusqu'à 300 pieds/100 mètres, en fonction de l'environnement	
Résolution HDMI prise en charge	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)	
Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe de 5V CC entrée 1,2 A Frontale : Port HDMI (Entrée)	
Interface	Arrière: Port micro-USB (dispositif USB), Port LAN RJ-45, bouton de réinitialisation	
Voyant LED	État de la connexion, état de lecture	
Mécanique	Dimensions: 109 x 106 x 33 mm	Poids: 187 g
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement: 0~40°C Température de stockage: -10°C~60°C	Humidité de fonctionnement: ≤ 80% Humidité de stockage: ≤ 90%
Certificat	FCC/CE	
Garantie	1 an	



RACCORDER LES APPAREILS COMPATIBLES HDMI



Caméra



Caméra Vidéo



Ordinateur portable/PC



Caméra pour documents



Smartphone




Lecteur DVD



Tablette

GUIDE D'INSTALLATION DU SHAREPOD

1.



Jumelage du SharePod (pour la première fois)

La première fois que vous utiliserez le SharePod, vous devrez le jumeler avec le dispositif wePresent au moyen du câble micro-USB fourni.


2.



Mettez le SharePod en marche

Raccordez le cordon d'alimentation à l'appareil SharePod, le système démarrera et se connectera automatiquement au récepteur wePresent.

3.



Raccorder la source HDMI

Attachez votre source HDMI au SharePod au moyen d'un câble HDMI.

4.




Commencez à partager des contenus HDMI sans fil

Appuyez sur le bouton du SharePod pour commencer à partager l'écran sans fil.


CONTENU DE LA BOÎTE

1.



1. Câble micro-USB
2. Appareil SharePod
3. Adaptateur de courant universel

2.



3.

