


# SharePod

Der SharePod ist eine einzigartige Koppelungslösung, die es ermöglicht, jede HDMI-Quelle kabellos an eine wePresent-Umgebung anzuschließen.

Paaren Sie den SharePod mit einem WiPG-2000, um eine nahtlose Zusammenarbeit in Besprechungen und Studiensälen zu ermöglichen.



### Kabelloses Spiegeln von HDMI-Quellen

Schließen Sie eine HDMI-Quelle an den SharePod an, um Ton und Bild vollständig auf jedwedem Bildschirm oder Projektor zu spiegeln. Keine Software oder sonstige Einstellarbeiten erforderlich.



### Einfacher Gast-Anschluss

Einfacher Anschluss für Gäste in jeder wePresent-Umgebung über einmalige Tastenbetätigung.



### Unterstützt wePresent-Merkmale

Verwenden Sie fortgeschrittene Funktionen des wePresent-Gerätes, wie beispielsweise 4 auf 1-Projektion, Beschriftung, WebSlides und Konferenzsteuerung.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Normen</b>	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
<b>Datenübertragungsrate</b>	Kabellos: bis zu 300Mbps	
<b>Protokoll</b>	MirrorOp, TCP/IP	
<b>IP-Einstellung</b>	Automatisch: HDCP client    Manuell: Statische IP-Adresse	
<b>Steuerung</b>	USB Selbstkoppelung, web-basierte Konfigurierung	
<b>HDMI-Unterstützung</b>	HDMI V1.4 (Keine Unterstützung von HDCP-Inhalten)	
<b>Sicherheit</b>	IEEE Norm 64/128 bit WEP WPA/WPA2-PSK	
<b>Antenne</b>	Eingebaute PIFA-Antenne	
<b>Sendeleistung</b>	2dBi	
<b>Empfangsempfindlichkeit</b>	802.11b: 11M -76 dBm	802.11n: 65M HT20 -64dBm
	802.11g: 54M -67dBm	150M HT40 -61dBm
<b>Reichweite kabellos</b>	Bis zu 100 Meter/ 300 ft, umgebungsabhängig	
<b>Unterstützte HDMI-Auflösung</b>	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)	
<b>Elektrische Anschlussdaten</b>	Externes Netzteil 5V DC Eingang 1,2A	
<b>Schnittstellen</b>	Vorne: HDMI-Anschluss (Eingang) Hinten: 1x Micro-USB-Anschluss (USB-Gerät) RJ-45 LAN-Anschluss, Rückstelltaste	
<b>LED</b>	Verbindungsstatus, Abspielstatus	
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	Abmessungen: 109 x 106 x 33 mm    Gewicht: 187 g	
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Betriebstemperatur: 0~40°C    Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): ≤ 80% Lagertemperatur: -10°C~60°C    Luftfeuchtigkeit (während Lagerung): ≤ 90%	
<b>Zertifikate</b>	FCC/CE	
<b>Gewährleistung</b>	1 Jahr	



## ANSCHLUSS HDMI-KOMPATIBLER GERÄTE



Kamera



Videokamera



Laptop/PC



Dokument Kamera



Smartphone




DVD Abspielgerät



Tablet

## SHAREPOD EINSTELLUNGSANLEITUNG


1.



### SharePod koppeln (erstmalige Koppelung)

Zur erstmaligen Benutzung des SharePod müssen Sie dieses mit dem wePresent-Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel paaren.

2.



### SharePod einschalten

Schließen Sie die elektrische Anschlussleitung am SharePod-Gerät an. Das System startet daraufhin und wird sich automatisch an den wePresent-Empfänger anschließen.

3.



### HDMI-Quelle anschließen

Verbinden Sie Ihre HDMI-Quelle über das HDMI-Kabel an den SharePod.

4.




### Kabelloser Zugriff auf HDMI-Inhalte


Betätigen Sie den Taster auf dem SharePod, um die kabellose Wiedergabe zu starten.

## VERPACKUNGSINHALT


1.



2.



3.



1. Micro-USB-Kabel
2. SharePod-Gerät
3. Universal-Netzteil