


# SharePod

El SharePod es una solución de asociación única con la que podrá conectarse de forma inalámbrica a cualquier fuente HDMI en un entorno wePresent.

Asocie el SharePod con un dispositivo WiPG-2000, lo que le permitirá una colaboración sin fisuras en reuniones y conferencias.



## Copia espejar desde dispositivos HDMI

Conecte un dispositivo HDMI al SharePod para realizar una copia espejar completa de audio/vídeo a cualquier pantalla o proyector, si necesidad de software ni de ninguna otra configuración.



## Conexión Easy Guest

Conexión mediante un solo toque para invitados a cualquier entorno wePresent.



## Compatible con las funciones wePresent

Utilice las características avanzadas del dispositivo wePresent tales como la proyección de 4 a 1, Annotation, WebSlides y Conference Control (Control de conferencias).

## ESPECIFICACIONES

<b>Normas</b>	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
<b>Velocidad de datos</b>	Inalámbrico: Hasta 300Mbps	
<b>Protocolo</b>	MirrorOp, TCP/IP	
<b>Configuración IP</b>	Automático: cliente HDCP Manual: Dirección IP estática	
<b>Gestión</b>	Auto-conexión USB, configuración basada en Web	
<b>Compatibilidad HDMI</b>	HDMI V1.4 (no es compatible con contenido HDCP)	
<b>Seguridad</b>	Normas IEEE, WEP 64/128 bits WPA/WPA2-PSK	
<b>Antena</b>	Antena PIFA interna	
<b>Potencia de Transmisión</b>	2dBi	
<b>Recibe Sensibilidad</b>	802.11b: 11M -76 dBm 802.11g: 54M -67dBm	802.11n: 65M HT20 -64dBm 150M HT40 -61dBm
<b>Cobertura del enlace inalámbrico</b>	Hasta 300 pies / 100 metros, depende del entorno	
<b>Resolución HDMI soportada</b>	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)	
<b>Potencia</b>	Adaptador de corriente externo 5V DC 1,2A entrada	
<b>Interfaz</b>	Frontal: Puerto HDMI (Entrada) Trasera: Puerto Micro-USB x 1 (Dispositivo USB), Puerto RJ-45, Botón Reset (Reinicio)	
<b>LED</b>	Estado de conexión, Estado de reproducción	
<b>Mecánico</b>	Dimensiones: 109 x 106 x 33 mm	Peso: 187 g
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura de funcionamiento: 0~40°C Temperatura de almacenamiento: -10°C~60°C	Humedad de funcionamiento: ≤ 80% Humedad de almacenamiento: ≤ 90%
<b>Certificado</b>	FCC/CE	
<b>Garantía</b>	1 año	



## DISPOSITIVOS COMPATIBLES HDMI



Cámara



Vídeo Cámara



Laptop/PC



Documento Cámara



Smartphone




Reproductor DVD



Tableta

## GUÍA DE CONFIGURACIÓN SHAREPOD

1.



### Asociación SharePod (la primera vez)

La primera vez que utilice el dispositivo SharePod tendrá que asociarlo con el dispositivo wePresent a través del cable micro USB suministrado.

2.



### Encienda el dispositivo SharePod

Conecte el cable de alimentación al dispositivo SharePod, el sistema se iniciará y se conectará automáticamente al receptor wePresent.

3.



### Conexión con el dispositivo HDMI

Conecte el dispositivo HDMI al SharePod mediante un cable HDMI.

4.




### Comience a compartir el contenido HDMI de forma inalámbrica


Pulse el botón situado en el SharePod para comenzar a compartir la pantalla mediante una conexión inalámbrica.

## QUÉ HAY EN LA CAJA


1.



2.



3.



1. Cable micro USB
2. Dispositivo SharePod
3. Adaptador de energía universal